



T Moxi Kiss Pro, T Moxi Kiss 800, T Moxi Kiss 700, T Moxi Kiss 600, T Moxi Kiss 500  
 312 Receiver-in-Canal (RIC) Hörsystemfamilie



Moxi Kiss

## SoundCore

		T Pro	T 800	T 700	T 600	T 500
SoundNav	Musik	•	•			
	Komfort im Störgeräusch	•	•	•		
	Gespräch in großer Gruppe	•	•	•		
	Gespräch in kleiner Gruppe	•	•	•		
	Gespräch in ruhiger Umgebung	•	•	•	•	
	Gespräch im Störgeräusch	•	•	•	•	
	Ruhige Umgebung	•	•	•	•	
	Anzahl Umgebungen	7	7	6	3	AutoMic
SpeechPro	SpeechPro	•	SpeechZone 2	SpeechZone		
	Sprachlokalisierung	•	•	•		
	Sprachfokus	•				
	Dynamische räumliche Wahrnehmung	•				
Sound Conductor	Sprachanhebung	•	•	•	•	•
	Störgeräuschunterdrückung	•	•	•	•	•
	Adaptive Direktionalität	Multiband	Multiband	Multiband	Multiband	•
Räumliche Wahrnehmung	Räumliche Wahrnehmung	Dynamisch	Personalisiert	•		
	Pinna Effekt	•	•	•	•	•

## Klangstabilisierung

AntiShock 2	•	•	•	•	•
Windmanager	•	•	•	•	•
Rückkopplungsmanager	•	•	•	•	•
Natural Sound Balance	•	•	•	•	•

## Innovationen erleben

Einblicke in den Höralltag	Log It All	•	•	•	•	•
	Kundenbewertungen	•	•	•	•	•
	Data Logging	•	•	•	•	•
Flex	Flex:trial	•	•	•	•	•
	Flex:upgrade		•	•	•	•

## Komfortfunktionen


DuoLink	•	•	•	•	•
Easy-t	•	•	•	•	•
Binaurales Telefon	•	•	•	•	

## Anpassoptionen


Automatischer Anpass Manager	•	•	•	•	•
MyMusic	Autom. binaural synchronisiert	Autom. binaural synchronisiert	•	•	•
Frequenzkompression	•	•	•	•	•
Tinnitus Masker	•	•	•	•	•
IntelliVent	•	•	•	•	•
Streaming Programme	•	•	•	•	•
Manuelle Programme	•	•	•	•	•
NAL-NL2/NL1 und DSLv5	•	•	•	•	•
Anzahl Kanäle	20	20	16	10	6

Moxi Kiss verfügt über eine IP 57 Bewertung


## Anpassbereiche



Standard Receiver (xS)





Power Receiver (xP)





Super Power Receiver (xSP)

- Open Dome
- Closed Dome
- Power Dome oder Hohlotoplastik

## ANSI 3.22 2014/IEC 60118-7 2005 zcc-Kuppler Technische Daten

Bezugstestfrequenz – IEC 60118-7 (kHz)	1.6	1.6	1.6
			
OSPL90			
Höchstwert (dB SPL)	111	124	125
HFA - OSPL90 (dB SPL)	106	119	120
bei RTF (dB SPL)	105	121	125
Full on gain (Eingang 50 dB SPL)			
			
Höchstwert (dB)	47	57	62
FOG (dB)	40	50	56
bei RTF (dB)	40	52	62
Bezugsprüfeinstellungen (RTS)			
Frequenzbereich (Hz)	<100 - 8500	<100 - 7300	<100 - 5500
Bezugsprüverstärkung (dB)	29	42	43
Stromverbrauch bei RTS (mA)	1.15	1.25	1.2
Durchschnittliche Batterielebensdauer (h)	160	140	150
Äquivalentes Eigenrauschen bei RTS (dB SPL)	19	18	19
Klirrfaktor bei 500 Hz/800 Hz/1.600 Hz (%)	1.0/1.0/1.0	1.5/1.0/0.5	0.5/0.5/0.5
Elektromagnetische Kompatibilität			
EMV-Immunität nach ANSI c63.19-2011 EMC, Omni	M4	M4	M4

## IEC 60118-0 OES-Kuppler Technische Daten

Referenztestfrequenz – IEC 60118-0 (kHz)	1.6	1.6	1.6
			
OSPL90			
Höchstwert (dB SPL)	122	133	135
bei RTF (dB SPL)	114	130	134
Full on Gain Verstärkung (Eingang 50 dB SPL)			
			
Höchstwert (dB)	58	67	71
bei RTF (dB)	48	62	70
Basisfrequenzgang			
Frequenzbereich (DIN 45605) (Hz)	<100 - 9500	<100 - 6700	<100 - 5100
Bezugsprüverstärkung (dB)	39	55	59
Stromverbrauch bei RTG (mA)	1.15	1.2	1.2
Durchschnittliche Batterielebensdauer (h)	160	150	150
Äquivalentes Eigenrauschen bei RTG (dB SPL)	19	19	19
Klirrfaktor bei 500 Hz/800 Hz/1.600 Hz (%)	1.0/1.5/1.5	1.5/1.5/1.0	1.0/1.0/0.5
Elektromagnetische Kompatibilität			
EMV-Immunität nach IEC 60118-13, 2011 Feldstärke 90/50/35 V/m, Omni IRIL Tief-/Mittel-/Hochband (dB SPL)	22/22/22	20/27/30	30/15/18

### Legende

- xS Receiver
- xP Receiver
- xSP Receiver

### Testbedingungen

Batteriegröße: 312; Quelle: 1,3 V  
 Die Messungen wurden mit einer geschlossenen Konfiguration mit einem HA-1 Kuppler (ANSI-3.7-1995) bzw. einem verschlossenen Ohrsimulator (EN 60711, Kuppleranordnung gemäß Abb. 4 des Prüfstandards) durchgeführt.  
 Hörsystem im Unitron TrueFit Testmodus. LLE (low level expansion) wird bei ca. 35 dB SPL angewandt.  
 Domes dürfen niemals bei Hörsystemträgern mit perforiertem Trommelfell, offenen Kavitäten des Mittelohrs oder chirurgisch veränderten Gehörgängen verwendet werden. Für solche Fälle empfehlen wir, ein individuell gefertigtes Ohrpassstück zu verwenden. Der Ausgangsschalldruck dieser Hörgeräte überschreitet 132 dB SPL.  
 Wir behalten uns vor, die technischen Daten im Zuge der Entwicklung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.